



- GESTALTUNG: MODULAR
- SCHUTZGRAD: IP65
- GARANTIEZEITEN: 5
- UV-BESTÄNDIG: JA
- ANSCHLUSSBEREIT: JA
- GEWICHT: 2.600 KG



Die Anschlussschaltgeräte des polnischen Herstellers KENO sind für die Versorgung von Photovoltaik-Wechselrichtern in geerdeten und isolierten Photovoltaikanlagen vorgesehen. Es bietet Schutz gegen die Auswirkungen von Kurzschlüssen und Überlastungen sowie Schutz gegen die Auswirkungen von indirekten Entladungen auf der Wechselstromseite. Dank der hohen IP-Schutzklasse ist die Installation im Freien möglich. Das Schaltgerät ist für die Außenputz Montage vorgesehen. Je nach Ausstattung können die Schaltgeräte verschiedene Funktionen erfüllen.

GRUNDPARAMETER WECHSELSTROMSEITE

AC-Überspannungsbegrenzer Typ	Dehn T2
Überstromschutzschalter	Noark B10A 3F
Differenzialstromschalter	1 x 100mA Typ A

ELEKTRISCHE UND MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN DES GEHÄUSES

Modell	PHS 12 T
Anzahl der Felder	12
Gehäusemaße ohne Drosseln und MC4 (L B H)	144.00 259.00 319.00
Ausführung im Einklang mit	EN 60670-1, EN 62208
Schutzgrad	IP65
Schutzklasse	II
Nennisolationsspannung U_i	400 V AC, 1500 V DC
Prüfung mit glühender Stange	650°C
Schlagfestigkeit	IK08
UV-Beständig	JA
Wiederverwertbar Kunststoff	bezhalogenowy

Arbeitstemperatur

-25°C - +60°C

Überstromschutzschalter verwendet (MCB) (1)

Produzent / Modell Noark / Ex9BN 3P B10

Nennstrom 10A; 3-F

Nennbetriebsspannung U_e 230/415 V AC

- 72 V DC zum Pol (1P, 2P)

- 48 V DC zum Pol (3P, 4P)

Minimale Spannung 12 V AC/DC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} in Übereinstimmung mit IEC 60898-1 6 kV

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 6 kV

Nennkurzschlusschaltleistung I_{cn} in Übereinstimmung mit IEC 60898-1 6 kA

Nennkurzschlusschaltleistung I_{cn} in Übereinstimmung mit IEC 60947-2 10 kA

Nennspannung der Isolierung U_i 690 V AC

Anzahl der Pole 3

Häufigkeit 50/60 Hz

Eigenschaften B

Ausführung im Einklang mit IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2


Mechanische Haltbarkeit 20 000 Verknüpfungen

Elektrische Haltbarkeit 10 000 Verknüpfungen

Energiebeschränkungsklasse 3

Nutzungskategorie A

Richtung der Stromversorgung Beliebig (von oben oder unten)




Angewandter Überspannungsableiter AC (SPD)

Produzent / Modell Dehn DG M TN 275

Überspannungsableiter nach PN-EN 61643-11 Typ 2 / klasa II

Energiekoordination mit den Endgeräten (≤ 10 m) Typ 2 + Typ 3

Nennspannung AC (U_n)	230 / 400 V (50 / 60 Hz)
Die größte Spannung des dauerhaften Betriebs AC (U_c)	275 V (50 / 60 Hz)
Nennentladungsstrom (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Maximaler Entladungsstrom (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Spannungsschutzniveau [L-PE]/[N-PE] (U_p)	$\leq 1,5 / \leq 1,5$ kV
Spannungsschutzniveau [L-PE] / [N-PE] bei 5 kA (U_p)	$\leq 1 / \leq 1$ kV
Reaktionszeit (t_A)	≤ 25 ns
Maximale Absicherung	125 A gG
Kurzschlussfestigkeit bei maximaler Absicherung (I_{SCCR})	50 kArms
gelegentliche Überspannungen (TOV) (U_t) - Eigenschaft	335 V / 5 s - robust
gelegentliche Überspannungen (TOV) (U_t) - Eigenschaft	440 V / 120 min - sichere Beschädigung



Angewendeter Differenzialstromschalter (RCD)

Produzent / Modell	Noark / Ex9L-N 100mA
Durchführung gemäß	EN 61008
Anzahl der Felder	2 / 4
Eigenschaften	A
Nennbetriebsspannung U_e	240/415 V AC
Nennstrom	40 / 63 A
Mindestspannung für die RCD-Funktion	Unabhängigkeit von der Spannung
Spannungsbereich für die Texttaste	150 — 440 V
Häufigkeit f	50 Hz
Nennspannung der Isolierung U_i	500 V
Bedingter Nennkurzschlussstrom I_{nc}	6 kA
Bemessungsfehlerstrom $I_{\Delta n}$	100mA
Empfindlichkeit	empfindlich gegenüber sinusförmigem Reststrom, gleichgerichtet, gepulst und glatt, hohe Frequenz (1 kHz)
Reaktionszeit	unverzögerlich
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6 kV

Stromstoßfestigkeit 3000 A

Mechanische Haltbarkeit 20 000 Verknüpfungen

Elektrische Haltbarkeit 4 000 Verknüpfungen

Maximale Absicherung gegen Überlast

$I_n = 40 \text{ A}$ 32 A gG

$I_n = 63 \text{ A}$ 50 A gG

Maximale Absicherung gegen Kurzschlusswirkungen

$I_n = 40 \text{ A}$ 63 A gG

$I_n = 63 \text{ A}$ 63 A gG

Bemessungsschaltleistung $I_m I_m$

$I_n = 40 \text{ A}$ 500 A

$I_n = 63 \text{ A}$ 630 A

Richtung der Stromversorgung Beliebig (von oben oder unten)

